

B5G_UE - 错误 #5374

重建完成后的重配置消息终端未收到

2026-06-04 15:39 - 刘播雨

状态:	审视	开始日期:	2026-06-04
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
<p>【问题描述】：重建完成后的重配置消息终端未收到；</p> <p>【问题分析】：由于重建流程中的spCellConfig未释放，可能导致重建完成消息的PDCCH使用了原来专有配置的PDCCH去解析，DCI1_1,应该使用common channel config配置的PDCCH信息去解析DCI1_0；</p> <p>【方案设计】：RRC下发WN_MAC_SP_CELL_CNFG_E时，将wnRrcUeMacCellGrpCfg数据结构中的invalidAllChnCfg置为1，表示释放spCellConfig，MAC处理时，将dedicate config中的paramType设置ENUM_UU_PARAM_CLEAR_TYPE，表示之前配置的dedicate config信道参数无效</p>			

历史记录

#1 - 2026-06-04 15:39 - 刘播雨

- 状态从新建变更为进行中
- 指派给从刘播雨变更为bjz

【20260604】：MAC修改，收到WN_MAC_SP_CELL_CNFG_E配置，且wnRrcUeMacCellGrpCfg数据结构中的invalidAllChnCfg置为1，下dedicate config参数中的paramType设置ENUM_UU_PARAM_CLEAR_TYPE；

#2 - 2026-06-04 16:25 - bjz

- 指派给从bjz变更为葛奇思

RRC新建函数释放dedicate，已完成。

等待物理层实现。

#3 - 2026-06-05 14:39 - 葛奇思

- 指派给从葛奇思变更为任征

目前协议栈修改版本后，第二次接入msg4 PUCCH基站未收到，物理层可能需要修改代码，需要继续定位

#4 - 2026-06-08 10:57 - 任征

- 文件img_v3_0212f_3c34d9b3-9b51-4553-a70b-ab3534844d4g.jpg 已添加
- 文件img_v3_0212f_f534484f-d63d-4a92-be0a-f2378459382g.jpg 已添加

问题描述：重建的msg4 ack物理层未发送。

问题原因：物理层收到msg4后计算出ack反馈时间点为sfn220 slot12,但是在sfn slot9的时候物理层收到了一条msg1 config，ue状态转换到了msg1发送状态导致msg4 ack发送不出去。

